



Регулятор громкости с двумя сбалансированными аудио выходами и распределением зон для аудио матрицы MPX-4088.
Подключение к матрице RJ-45, через кабель Cat 5e.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Управление аудиовходом / выходом для аудио матрицы MPX-4088. 2 входных и 2 выходных канала. Преобразует и передает цифровой звук в порт RD. Светодиодные индикаторы для входов и выходов. До 2 модулей MPX-410ES на матрицу.
ВХОДЫ	1 порт RD для подключения к матрице MPX-4088, RJ-45
ВЫХОДЫ	2 балансных лин., euroblock, 240 Ом, 7.74 В, назначается цифровым каналам 9/10 или 11/12.
УПРАВЛЕНИЕ	Регулировка громкости и распределение зон
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RJ-45, кабель Cat 5e
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 100 мА, порт RD
РАЗМЕР	147 x 86 x 47 мм
ВЕС	0.23 кг
АКСЕССУАРЫ	Поверхностная коробка

Частное предприятие "ИНАУТ"