



Удаленное управление громкостью и распределением зон для аудио матрицы MPX-4088.
Подключение к матрице через кабель RJ-45, Cat 5e и порт для подключения до 3 контроллеров MPX-420V последовательно.
Один управляющий микрофон MPX-400MIC или аудио контроллер MPX-410ES.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Удаленное управление громкостью и распределение зон для аудио матрицы MPX-4088. Подключение к матрице через кабель RJ-45, Cat 5e и соединение для подключения большего количества MPX-420V последовательно. ЖК-дисплей с информацией о уровне громкости для выбранного выхода.
ВХОДЫ	1 порт RD для подключения к матрице MPX-4088, RJ-45
ВЫХОДЫ	1 порт, RJ-45
УПРАВЛЕНИЕ	Регулирование громкости и распределение зон
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RJ-45, кабель Cat 5e
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	24 В постоянного тока, 100 мА, через порт RD
РАЗМЕР	147 x 86 x 47 мм
ВЕС	0.23 кг
АКСЕССУАРЫ	Поверхностная коробка

Частное предприятие "ИНАУТ"