



Prestel ADP-2USB

Конвертер USB в Dante



USER MANUAL

Конвертер USB в Dante

Преобразуйте сигналы USB в Dante.

Соответствует стандарту AES67. Питание осуществляется от коммутатора Power over Ethernet или инжектора PoE (802.3 af / at class1) или DC 5V через разъем USB.

Интерфейсы конвертера Prestel ADP-2USB



Особенности конвертера Prestel ADP-2USB

- Разъемы: RJ45 и USB тип A;
- Частота дискретизации: 44,1 кГц/48 кГц/96 кГц;
- Биты данных: 24 бита;
- Задержка устройства Dante 1,2 или 5 мс;



Технические характеристики конвертера Prestel ADP-2USB

Параметры аудио	
Разъемы	RJ45 и USB тип А
Частота дискретизации	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц
Биты данных	24 бита
Задержка устройства Dante	1,2 или 5 мс
Общие данные	
Питание	5 В

Сравнение конвертеров Prestel ADP

	Prestel ADP-2IXLR	Prestel ADP-2OXLР	Prestel ADP-2USB
			
Максимальный уровень выходного сигнала	18 дБ	18 дБ	-
Динамический диапазон	110 дБ	116 дБ	-
THD+N	0,007% при 1 кГц+4 дБ	0,001% при 1 кГц+4 дБ	-
Отношение сигнал/шум	>110 дБ	>116 дБ	-
Частотный диапазон	от 20 Гц до 20 кГц (-/+0,2 дБ)	от 20 Гц до 20 кГц (-/+0,2 дБ)	-
Частота дискретизации	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц	44,1 кГц/48 кГц/96 кГц
Биты данных	24 бита	24 бита	24 бита
Задержка устройства Dante	<1 мс	<1 мс	1,2 или 5 мс
Разъемы	RJ45 и 2XLR-F	RJ45 и 2XLR-M	RJ45 и USB тип A
Питание	Class 1 802.3af PoE	Class 1 802.3af PoE	5 В постоянного тока