



LIVE RADIO PLAYER Музыкальный проигрыватель



LIVE

Многофункциональный проигрыватель



LIVE

FM радиоприемник с поддержкой RDS, Internet-радио с подключением по Ethernet или Wi-Fi, MP3 проигрыватель с входом USB и SD-карт, MEDIA-проигрыватель с управлением с локального компьютера по Ethernet или Wi-Fi. Проигрыватель имеет два независимых выхода для трансляции музыки в две различные зоны с отдельных источников (USB/SD и FM/Internet приемник) одновременно.

Технические характеристики

Общие	
Память на 6 FM программ и 6 Internet станций	
MP3-проигрыватель с USB/ SD (до 32 Гб / 256 кбит/с)	
Вход:	FM антенна 75 Ом, несим.
	USB порт / SD для карт памяти
	Wi-Fi антенна (2,4 ГГц)
	RJ-45 (Ethernet)
Выход:	FM/Internet приемник разъем стерео RCA
	USB/SD разъем стерео RCA
Уровень выходного сигнала	1,2 В
Питание	230 В переменного тока
Потребляемая мощность	40 Вт
Размеры (ВхШхГ)	482x44x250 мм
Масса	3,5 кг
Секция тюнера	
Диапазон принимаемых частот	87,5 – 108 МГц
Отношение сигнал/шум	более 85 дБ
Internet - провайдер	www.reciva.com
Количество радиостанций	до 18000
Частотный диапазон	60 -18000 Гц
Секция USB / SD	
Частотный диапазон	20 - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум	Более 88 дБ