

AVCiT DSIII-DH-OUT



Узел выходной 2K с KVM, DVI и HDMI, H.265

Особенности узла вывода AVCiT DSIII-DH-OUT

- 1 x выход HDMI
- 1 x выход DVI
- Быстрое воспроизведение видео на любом дисплее или видеостене за 1-2 секунды с помощью экранного меню и горячих клавиш.
- Поддержка разрешений монитора компьютера и консоли до 1920X1200, нисходящая совместимость.
- Передача DVI + RS232 / 485 + IR / IO + USB через CAT.

- Все источники / дисплеи подключаются к коммутатору через приемопередатчик AVCIT.
- 4 уровня для доступа пользователя к ПК или дисплеям, ЭКСКЛЮЗИВ, ПОДЕЛИТЬСЯ, ТОЛЬКО ПРОСМОТР и ЧАСТНЫЙ, Мастер-пользователь получает полный контроль.
- Оператор может напрямую перетаскивать любой канал с одного монитора на другой, изменять размеры любых каналов путем перетаскивания или двойного щелчка
- Интерактивное управление, свободное масштабирование ввода/вывода, перекрытие и перетаскивание мышью
- Многоуровневые элементы управления на iOS, Windows
- Гибкая масштабируемая конфигурация
- Поддержка plug and play
- Предварительный просмотр содержимого и видео в режиме реального времени в пользовательском интерфейсе
- Поддержка питания по POE
- Прямое подключение к RTSP-источнику, например, IP-камере
- Передача звука с возможностью встраивания и извлечения из потока
- Функция управления разрешениями (несколько пользовательских интерфейсов, работающих в одной системе с разными разрешениями или один и тот же интерфейс для нескольких пользователей с разными разрешениями)
- Независимая передача звука
- Возможность управления светодиодными матрицами с нестандартными разрешениями ниже 1920 * 1200
- Неограниченная масштабируемость, просто добавьте один узел на источник или на новый дисплей